

新北市公立國中小

學生到離校通知系統

卡機設定說明



// 卡機設定說明

卡機設定說明

- 1、vlan70網路設定
- 2、「校務行政系統/新學生出缺席」設定說明
- 3、「新北校園通APP/到校管理」說明
- 4、「調整訊號轉換器設備IP」說明
- 5、聯繫方式：老師可加入LINE@

提供相關問題資訊



// vlan70網路設定說明

vlan70設定說明

- 1、到離校卡機依據規範，須使用網段為10.239或10.240(vlan70的網段)
- 2、連線成功可於【新】場地預約模組→場地管理設定，檢視卡機連線運作情形

vlan70網路設定說明

檢視卡機連線運作情形說明

- 2、連線成功可於【新】場地預約模組→場地管理設定，檢視卡機連線運作情形

【新】場地預約 管理權 手冊 回到舊版 112(1) 智能客服

場地預約 預約審核 臨時通行人員 永久通行人員 場地設定管理

場地管理與設定 外接網頁路徑: <https://esa.ntpc.edu.tw/web-classmgmt/template/pub/pubmain.html?schno=014601>

關鍵字查詢 場地匯入 新增場地 啟用RFID與差勤管理 卡機雲位址 <https://esa.ntpc.edu.tw> 更新 更新卡機資料 卡機配對

#	場地名稱	管理人員	借用模式	預約期限	永久通行	場地管理	網路位址	站號	設備	最後通訊	卡機管理
1	A.家長會辦公室		不開放預約	15 人	修改 配對 停用			41	SOYAL門禁機	08-09 09:28	記錄 開門 長開
2	A.校史室		彈性審核預約	10 人	修改 配對 停用			10	SOYAL門禁機	08-09 09:28	記錄 開門 長開
3	A.校長室		不開放預約	3 人	修改 配對 停用			11	SOYAL門禁機	08-09 09:28	記錄 開門 長開
4	A.校長室		不開放預約	6 人	修改 配對 停用			47	SOYAL門禁機	08-09 09:28	記錄 開門 長開
5	A.科任辦公室A		不開放預約	54 人	修改 配對 停用			26	SOYAL門禁機	08-09 09:28	記錄 開門 長開
6	A.科任辦公室B		不開放預約	54 人	修改 配對 停用			25	SOYAL門禁機	08-09 09:28	記錄 開門 長開

// vlan70網路設定說明

vlan70設定說明

- 若學校設備連線異常，請老師先檢查網路設定是否有正確設定為vlan70，若設定正確仍無法連線，請提供下列資訊給予客服人員

1.交換器型號，如：D-link DGS-1250-52XMP

2.交換器管理IP，如：10.226.xxx.xxx

3.設備接的port，如：第31port

4.交換器設備照片

5.學校名稱

6.聯繫人員

7.聯繫電話

「校務行政系統/新學生出缺席」設定說明

設定說明

- 【新】學生出缺席→管理設定→系統設定，將學生到校刷卡管理/學生離校管理設定啟用**請於設定離校卡機，勾選離校刷卡用之卡機**

快速輸入 出缺席登記 學生假單查詢 查詢列印 學生到離校管理 警告一覽 管理設定

系統設定

- 啟用學生到校刷卡管理 [設定遲到時間](#)
本功能需搭配實體卡機與系統擴充設定後，方可使用!
- 啟用學生離校管理 [設定下課時間](#) [設定離校卡機](#)
本功能需搭配實體卡機與系統擴充設定後，方可使用!
- 啟用上課YO(班級點名)，點名結束時間：08:30，結束時，APP彙整通知推播人員(可多人)：
本功能適用日間，可一次登記整天的出席狀態
- 啟用課堂點名
本功能適用每節課個別點名，可依貴校週課表排定教師進行個別點名
- 啟用點名時可登記請假別選項
點名可登記：遲到、早退、曠課、事假、病假、公假、喪假、不可抗力、生理假、病假_確診_不列入紀錄、疫苗假
- 啟用晨檢紀錄
啟用後可於班級點名功能中紀錄晨檢項目，僅限WEB使用
- 啟used家長APP請假
啟用後，家長APP與導師等可接收請假相關推播

「校務行政系統/新學生出缺席」設定說明

刷卡紀錄查詢說明

- 【新】學生出缺席→學生到離校管理，可看見校內學生刷卡情形

快速輸入 出缺席登記 學生假單查詢 查詢列印 學生到離校管理 警告一覽 管理設定

112-04-19 年班座號快查 可查詢年班座號、學號、姓名

請班導師或科任教師協助確認缺席學生

年班資料	學生數	到校							離校	
		已到校	已刷卡	已到校 忘記刷	請假	無刷卡 資料	未刷卡 總計	遲到	已刷卡	未刷卡
全校學生	2,255	1,460	1,436	24	83	68	819	109	1,287	968
一年級	632	326	321	5	11	15	311	36	276	356
二年級	331	300	294	6	19	17	37	51	236	95
三年級	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
七年級	772	363	357	6	15	8	415	6	345	427
八年級	465	425	419	6	31	27	46	15	386	79
九年級	54	46	45	1	7	1	9	1	44	10

「新北校園通APP/到校管理」說明

說明

導師端

二年一班 刷卡時間		
112年6月1日 星期四		
到校刷卡		
全部 32	已刷卡 25	遲到 6
未刷卡 7		
請假 3	已到校未刷卡 0	無刷卡資料 5
離校刷卡		
已刷卡 21		
未刷卡 11		
到校	離校	
01號	07:35	
01號	未刷卡	無刷卡資料
02號	07:49	
02號	未刷卡	無刷卡資料
04號	07:40	
04號	未刷卡	無刷卡資料
05號	07:50	
05號	未刷卡	無刷卡資料
06號	09:47	
06號	未刷卡	無刷卡資料
07號	07:51	
07號	未刷卡	無刷卡資料

家長端

二年一班 05號	
112年06月	
到校	離校
已刷卡 10	遲到 6 未刷卡 14
06月01日(四)	07:38
06月02日(五)	07:57
06月03日(六)	未刷卡
06月04日(日)	未刷卡
06月05日(一)	-- 生理假
06月06日(二)	07:50
06月07日(三)	07:53 遲到
06月08日(四)	-- 病假
06月09日(五)	07:33
06月10日(六)	未刷卡
06月11日(日)	未刷卡
06月12日(一)	-- 病假
06月13日(二)	08:01
06月14日(三)	07:57 遲到
06月15日(四)	-- 病假
06月16日(五)	07:56
06月17日(六)	07:50
06月18日(日)	未刷卡

「調整訊號轉換器設備IP」說明(需變更設備IP時使用)

說明

1、於相同網段內的電腦，
開啟網頁，輸入設備IP

3、點選此處
進行IP調整

2、可檢視目前相關設備
IP資訊

Current IP Addresses Remote IP (Port) State

- 163.020.066.105:(0080) CONNECTED
- 163.020.066.105:(0080) CONNECTED
- 163.020.066.105:(0080) CONNECTED
- 163.020.066.105:(0080) CONNECTED
- 163.020.240.041:(1621) CONNECTED

(B:3/L:27/AI:38304/Fr:3672.3672.177033.176840/)

Name	Type	IP address	Subnet mask	Gateway	DHCP
et1	Ethernet	163.020.066.105	255.255.255.0	163.020.066.105	<input type="checkbox"/>

「調整訊號轉換器設備IP」說明(需變更設備IP時使用)

說明

- 若學校有變更設備IP，請務必通知客服人員，並提供原IP與異動後IP，以便調整系統目前IP設定，讓設備可正常運作



謝謝大家